

Sistema d'Allarme senza fili, pre programmato, espandibile ad un massimo di 50 sensori e 10 Radiocomandi.

La centrale utilizza come prioritaria, la connessione Wifi ad un router. L'inserimento di una SIM voce e dati, consentirà di ricevere notifiche in caso d'evento, anche in mancanza di rete Wifi.

In caso d'evento, con il traffico Voce effettuerà chiamate e invierà SMS ai numeri memorizzati.

Comunicazione Audio bidirezionale: parla e ascolta con le persone care.

Interazione con Amazon Alexa per Armo e Disarmo del sistema, tramite comandi vocali.

Compatibilità con Crono termostati Nest e Hub Philips Hue per illuminazione domestica

Voice Control by Amazon® Alexa

"Alexa, ask DreamCatcher to arm away."

"Alexa, ask DreamCatcher to disarm with pincode 1234."

SEMPLICITA' D'INSTALLAZIONE E VASTA GAMMA DI ACCESSORI INTEGRABILI



Philips Hue



NEST by GOOGLE



COD. 67.3200.58



Numero pezzi per master carton



Confezione



HomeCloud System

App per iOS & Android



433 Mhz

Wireless



GSM GPRS

Wifi

WIFI 2,4GHz



ANTI JAMMER

Alimentazione	Con adattatore 12V DC 500mA
GSM Frequenza	850 / 900 / 1800 / 1900MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Assorbimento in Standby	< 137mA
Assorbimento in Allarme	< 330mA
Portata trasmissione	< 80m(in campo aperto)
Back-up Batteria	Batteria Litio polimeri 3,7V 700mA
Sirena integrata	93dB
N. Max accessori Wireless supportati	10 x Radiocomandi, 50 x Sensori
Radio Frequenza	433.92MHz (±75MHz)
Temperatura di lavoro	0°C a +55°C
Umidità Relativa	< 80% (no-condensa)
Dimensioni (LxAxP)	160 x 160 x 45 mm
Dimensioni base fissaggio	80 x 80 x 10 mm

Sensore Pir PET Immune cod. 67.3200.71

Alimentazione	3V DC (2 x LR6-AA 1,5V)
Assorbimento in Standby	<18uA
Assorbimento in Allarme	< 12mA
Area di Rilevamento	8m / 110°
Portata trasmissione	< 80m(in campo aperto)
Radio Frequenza	433.92MHz (±75MHz)
Temperatura di lavoro	0 a+55°
Umidità Relativa	< 80% (no-condensa)
Dimensioni	52 x 30 x 26,5 mm

Accessori 67.3200.xx



67.3200.82



67.3200.85



67.3200.84

Sirene



67.3200.76



67.3200.69



67.3200.72



67.3200.71



67.3200.73



67.3200.80



67.3200.62



67.3200.78



67.3200.77



67.3200.74



67.3200.67



67.3200.61



67.3200.64



67.3200.63

IP 116 Plus



67.3200.93

Sensore Magnetico cod. 67.3200.67

Alimentazione	1,5V DC (1 x LR6-AA 1,5V)
Assorbimento in Standby	<35uA
Assorbimento in Allarme	< 10mA
Portata trasmissione	< 80m(in campo aperto)
Radio Frequenza	433.92MHz (±75MHz)
Temperatura di lavoro	0 a+55°
Umidità Relativa	< 80% (no-condensa)
Dimensioni Trasmettitore	188 x 132 x 26 mm
Dimensioni Magnete	51 x 12 x 13.5 mm

Radiocomando 4 Tasti cod. 67.3200.61

Alimentazione	3V DC (pila Litio CR2025)
Assorbimento in Allarme	< 7mA
Portata trasmissione	< 80m(in campo aperto)
Radio Frequenza	433.92MHz (±75MHz)
Temperatura di lavoro	0 a+55°
Umidità Relativa	< 80% (no-condensa)
Dimensioni	58 x 31 x 9,5 mm

Tag RFID cod. 67.3200.62

Processore	EM4100 CMOS
Frequenza di lavoro	125KHz
Dimensioni	30 x 30 x 6 mm